

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODŚWIEŻACZA POWIETRZA

AO301LCD

DANE TECHNICZNE:

MODEL	AO300LCD
MOC	1.5 W
MATERIAŁ OBUDOWY	ABS
KOLOR OBUDOWY	Biały
NAPIĘCIE	DC3V
ZASILANIE	
WYMIARY (szer/gł./wys.)	

1. Funkcje odświeżacza

- 3 tryby pracy
 - od poniedziałku do piątku
 - od poniedziałku do soboty
 - od poniedziałku do niedzieli
- Możliwość ustawienia dowolnego przedziału czasu pracy np. od 5 do 18-tej
- Możliwość ustawienia interwału odświeżania od 1 min do 60 minut
- Możliwość sprawdzenia liczby dozowań
- Funkcja zegara

2. Ustawienie pracy odświeżacza

- RESET:** Wcisnąć przycisk w celu zresetowania zaprogramowanych ustawień
- SPRAY:** Wcisnąć w celu jednorazowego przetestowania dozowania
- MODE:** W celu wyboru lub ustawienia trybu pracy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy
 - **Ustawienie czasu startu pracy dozownika**, wciśnij jeden raz MODE ikona START zacznie migać, następnie za pomocą HOUR i MIN ustaw godzinę rozpoczęcia pracy
 - **Ustawienie zakończenia czasu pracy dozownika**, wciśnij dwa razy MODE, ikona STOP zacznie migać, następnie za pomocą HOUR i MIN ustaw godzinę zakończenia pracy
 - **Sprawdzenie liczby dozowań**, wciśnij trzy razy MODE, na wyświetlaczu pokaże się liczba dozowań
 - **Ustawienie interwału dozowań**, wciśnij cztery razy przycisk MODE, ikona INTERVAL zacznie migać, za pomocą MIN ustaw interwał czasowy od 1 min do 60 minut
 - **Ustawienie dni pracy dozownika**, wciśnij pięć razy MODE, ikona week zacznie migać. Za pomocą przycisku WEEK wybierz jeden z trzech zakresów pracy
 - praca poniedziałek – piątek
 - praca poniedziałek – sobota
 - praca poniedziałek – niedziela
 - **Ustawienie zegara**, wciśnij sześć razy MODE, ikona CLOCK zacznie migać, za pomocą HOUR i MIN ustaw godzinę. Następnie przy pomocy przycisku WEEK ustaw dzień tygodnia
 - **Słaba bateria** – gdy baterie są zbyt słabe dozownik przestaje pracować, a na wyświetlaczu miga ikona symbolizująca baterie